

Dioda – pentoda


6AS8

Detektor i wzmacniacz napięciowy

Nowal

6AS8

$$U_z = 6,3V$$
$$I_z = 0,45A$$



Wartości charakterystyczne i robocze pentody

U_a	200	V
U_{s2}	150	V
U_{s3}	0	V
U_{s1}	-2,25	V
I_a	9,5	mA
I_{s2}	3	mA
S_a	6,2	mA/V
ρ_a	0,3	M Ω
R_k	180	Ω

Wartości maksymalne

Dioda		
$U_{zurszcz}$	330	V
I_{amax}	5	mA
I_{aszcz}	50	mA

TYPY PODOBNE