

Wskaźnik elektronowy

AM 1


Philips

Wskaźnik dostrojenia

Bocznostykowy

4:1

$$U_z = 4 \text{ V}$$
$$I_z = 0,3 \text{ A}$$



Wartości robocze

$U_a = U_e$	250	V	
R_a	2	M Ω	
U_s	0	-5	V
α	16°	90°	
I_a	95	21	μA
I_e	0,13	0,14	mA

Wartości maksymalne

$U_{a\text{max}}$	255	V
$R_{s\text{max}}$	2,5	M Ω
$U_{w/k\text{max}}$	50	V
$U_{e\text{max}}$	250	V

TYPY PODOBNE

AM 2, EM 80