

Podwójna dioda – trioda


EBC 51

Demodulator + ARW + wzmacniacz m. cz.

Oktał

EBC51

$$\frac{U_z = 6,3V}{I_z = 0,55A}$$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wzm. m. cz.

Wartości graniczne

Trioda

U_a	250	V
U_s	-7,5	V
R_k	0,75	k Ω
I_a	10	mA
S_a	4	mA/V
K_a	25	V/V
ϱ_a	6	k Ω

U_{a0max}	200	V
-------------	-----	---

Dioda

U_{Dmax}	200	V
I_{Dmax}	0,8	mA

Pojemności

C_{wej}	5,2	pF
C_{wyj}	5,5	pF
C_{sIa}	2	pF

TYPY PODOBNE