

Pentoda


KL1

Wzmacniacz mocy m. cz.

Bocznostykowy

KL1

$$\frac{U_z = 2V}{I_z = 150mA}$$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

Wzm. mocy

U_a	135	V
U_{S2}	100	V
U_{S1}	—6	V
I_a	8	mA
I_{S2}	1,2	mA
S_a	1,7	mA/V
g_a	100	k Ω
R_a	14	k Ω
h	10	%
U_{wej}	3,6	V _{sk}
P_{wyj}	0,36	W

I_{kmax}	12	mA
P_{amax}	1,5	W
U_{amax}	150	V
P_{S2max}	0,3	W
U_{S2max}	100	V
R_{S1max}	1,5	M Ω

TYPY PODOBNE

