TS 20/21

Moc pozorna znamionowa: 20VA

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Liczba faz: 1

Napięcie znamionowe pierwotne: 110V

Napięcie i prąd obciążenia uzwojenia wtórnego:

U1: 8,7V; 2,3A

Typ rdzenia: EI-60/20

Wymiary gabarytowe: 61x51x57



Położenie końcówek poz.2 i 3



Transformator poz.1÷5 i 7,8



Położenie końcówek poz.4÷6





Transformator poz.6



Położenie końcówek poz.1

Uwaga : W poz.6 końcówki o nr 11÷13 znajdują się na boku „A". Odległość miedzy nimi „p" wynosi 10 mm

Poz.	Rdzeń	Moc [VA]	Masa ok. [kg]	Nominalne wymiary [mm]				*m* dla końcówek			Rodzaje końcówek rys. 3-8-6-20	Maks. liczba końcówek
				a	*b*	*c*	*p*	*A*	*B*	*C*; *D*		
1	EI-36/12,8	1÷2	0,10	36	30	28,5	6,25	21,75	21,21	—	*A*; *B*	8
2	EI-42/14	3÷4	0,15	42	35	34	7,5	26,75	26,25	—	*A*; *B*	8
3	EI-48/16	5÷8	0,25	48	40	37	7,5	—	—	30	*C*; *D*	8
4	EI-54/18	9÷12	0,35	54	45	40,5	8,25	—	—	32,3	*C*; *D*	10
5	EI-60/20	13÷15	0,50	60	50	44	7,5	—	—	35	*C*; *D*	10
6	EI-60/25	15÷18	0,55	60	50	49	7,5	—	—	35	*C*; *D*	13
7	EI-66/22	15÷20	0,70	66	60	49	7,5	—	—	42,5	*C*; *D*	10
8	EI-66/33	21÷30	0,90	66	60	60	7,5	—	—	42,5	*C*; *D*	10