

# Pentoda mocy


12 П 17 Л  
(12 P 17 L)

Wzmacniacz mocy m.cz.

Loktalowy

12П17Л

$U_z = 12,6V$   
 $I_z = 325mA$



## Wartości charakterystyczne i robocze

$U_a$	150	V
$U_{s2}$	150	V
$U_{s3}$	0	V
$U_{s1}$	-6	V
$I_a$	44	mA
$I_{s2}$	6	mA
$S_a$	4	mA/V
$\varrho_a$	0,1	M $\Omega$
$R_a$	4	k $\Omega$
$P_{wyj}$	4,4	W

## Wartości graniczne

$P_{amax}$	7,5	W
$P_{s2max}$	2	W

## Pojemności

$C_{wej}$	10	pF
$C_{wyj}$	8,5	pF
$C_{s1a}$	0,05	pF

TYPY PODOBNE