

Pentoda


1LB7

Wzmacniacz w.cz.

Oktal

1LB7

$$U_z = 1,4 V$$
$$I_z = 0,05 A$$



Wartości robocze wzm. kl. A

U_a	45	V
U_{s2}	45	V
U_{s1}	-3	V
I_a	1	mA
I_{s2}	0,3	mA
S_a	0,65	mA/V
ρ_a	300	k Ω
R_a	20	k Ω
$P_{a\sim}$	0,035	W
h	10	%

Wartości maksymalne

TYPY PODOBNE