

Heptoda

1R5T


Tungram

Oscylator, mieszacz

Miniaturowy

1R5T

$$U_Z = 1,4V$$
$$I_Z = 0,025A$$

**Wartości robocze**

U_a	45	90	V
$U_{S2,4}$	45	67,5	V
U_{S1}	0... -9	0... -14	V
I_a	0,57	— 1,37	— mA
I_{S2}	1,8	— 3,2	— mA
I_k	2,5	— 4,7	— mA
S_p	0,235	— 0,3... 0,005	mA/V
ρ_a	—	0,6	— M Ω
R_{S1}	0,1	—	M Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	100	V
I_{kmax}	5,5	mA

Pojemności

C_{s1a}	0,4	pF
-----------	-----	----

TYPY PODOBNE

1 H 33, DK 91