

Pentoda


2L34

Tesla

Wzmacniacz m.cz.

Miniaturowy

Polaczenie wlokna
szereg równ
2L34 $U_z = 1,2 V, 2,4 V$
 $I_z = 0,06 A, 0,03 A$



Wartości robocze

U_a	90	V
U_{s2}	67,5	V
U_{s1}	—7	V
I_a	7,4	mA
I_{s2}	1,4	mA
S_a	1,4	mA/V
ρ_a	0,1	M Ω
R_a	8	k Ω

Wartości maksymalne

$P_{a\max}$	0,23	W
-------------	------	---

TYPY PODOBNE