

Tetroda mocy


**6 П 21 С
(6 P 21 S)**

Wzmacniacz mocy m.cz.

Oktalowy

6П21С

$U_z = 6,3V$
 $I_z = 0,76A$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

U_a	600	V
U_{s2}	200	V
U_{s1}	-16	V
I_a	36	mA
I_{s2}	5	mA
S_a	4	mA/V
ϱ_a	20	k Ω
P_{wyj}	28	W

$P_{a\max}$	18	W
$P_{s2\max}$	3,5	W

Pojemności

C_{wej}	8,2	pF
C_{wyj}	6,5	pF
$C_{s1/a}$	0,15	pF

TYPY PODOBNE

2 E 96