

Trioda mocy


6 C 19 II  
(6 S 19 P)

Wzmacniacz mocy m.cz.

Nowalowy

6C19/7

$U_{\dot{z}} = 6,3V$   
 $I_{\dot{z}} = 1A$



Wartości charakterystyczne i robocze

$U_a$	100	V
$U_s$	-20	V
$I_a$	95	mA
$S_a$	7,5	mA/V
$K_a$	3,7	V/V
$\rho_a$	0,5	k $\Omega$

Wartości graniczne

$P_a$	11	W
-------	----	---

Pojemności

$C_{wej}$	6,5	pF
$C_{wyj}$	6	pF
$C_{s/a}$	2,5	pF

TYPY PODOBNE