

Trioda mocy

6 C 20 C
(6 S 20 S)


Wzmacniacz w.cz.

Oktalowy

6C20C

$U_z = 6,3V$

$I_z = 0,2A$



Wartości charakterystyczne i robocze

Wartości graniczne

U_a	25	kV
U_s	—8	V
I_a	1	mA
S_a	0,25	mA/V
K_a	2000	V/V
ρ_a	10	k Ω

P_a	25	W
-------	----	---

TYPY PODOBNE