

Pentoda regulacyjna


**KF7**

Wzmacniacz w. cz.

Bocznostykowy

KF7

$$\frac{U_z = 2V}{I_z = 65mA}$$



**Wartości charakterystyczne**

$U_a$	90	135	V
$U_s$	-0,5	-0,5	V
$I_a$	1,2	2,6	mA
$S_a$	0,7	0,8	mA/V
$K_a$	900	800	V/V
$q_a$	1,3	1	MΩ
$U_{s2}$	90	135	V
$I_{s2}$	0,4	1	mA
$P_a$	0,5	—	W

**Wartości graniczne**

$U_{a,max}$	150	V
-------------	-----	---

**Pojemności**

$C_{s/a}$	0,006	pF
-----------	-------	----

TYPY PODOBNE